



Lâmpada do botão do afogador

Para substituir a lâmpada, que se encontra embutida na extremidade da haste, remova o botão do afogador, girando-o no sentido anti-horário.

O bom funcionamento das lâmpadas, tanto de controle como de sinalização, é um importante item de segurança. Portanto, recomendamos que você tenha sempre em mãos, de re-

serva, para casos de emergência, um jogo completo das lâmpadas usadas no seu Volkswagen Gol. Para adquiri-las, procure o seu Concessionário Volkswagen.

Caixa de fusíveis

Os fusíveis são de 8A (brancos), exceto os de números 4 e 6, que são de 16A (vermelhos).

Tabela de fusíveis

- 1 - Luz do freio, indicadores de direção e relé do temporizador
- 2 - Limpador do pára-brisa
- 3 - Luz do botão do afogador, relé da buzina, válvula eletromagnética da marcha-lenta
- 4 - Relé da buzina
- 5 - Iluminação interna e luzes de advertência
- 6 - Relé do farol
- 7 - Luz alta do farol esquerdo e luz indicadora do fecho alto
- 8 - Luz alta do farol direito
- 9 - Luz baixa do farol esquerdo
- 10 - Luz baixa do farol direito
- 11 - Luz da placa e lanternas traseira e dianteira esquerdas
- 12 - Lanternas traseira e dianteira direitas

