

Fusíveis

	Ampères
1. Faroletes e lanternas (lado direito) — iluminação do acendedor — luz da licença	5
2. Faroletes e lanternas (lado esquerdo) — iluminação do painel	5
3. Faróis (luz alta) (*)	15
4. Faróis (luz baixa)	15
5. Luz do teto — rádio — compartimento da bagagem — relógio	5
6. Comutador da luz alta dos faróis	15
7. Limpador do pára-brisa — buzina — lavador elétrico e temporizador	10
8. Acendedor de cigarros — marcha-à-ré — desembaçador do vidro traseiro (**)	20
9. Indicador de direção e freio — ventilador	20

(*) Quando equipado com farol-de-milha, use fusível de 25A.

(**) O circuito do desembaçador é dotado de relé com fusível de 20A.

Lâmpadas

	Identificação	Watts
Célula óptica (farol)	GMB 94604407	75/50
Faroletes e indicadores de direção	SAE 1157	24/7
Lanternas e indicadores de direção	SAE 1157	24/7
Lanterna de posição lateral	GMB 94611132	5
Luz do freio	SAE 1157	24/7
Luz da marcha-à-ré	SAE 1145	21
Luz da licença	SAE 67	8
Painel de instrumentos	GMB 11062449	1,2
Indicador de carga da bateria	GMB 11059149	3
Indicador dos demais sistemas	GMB 11062449	1,2
Luz do teto	SAE 69	5
Iluminação do acendedor de cigarros	GMB 11062449	1,2